

Технический паспорт продукта

Таймер универсальный Bluetooth



Ссылочный номер

GO 1751 BT

Таймер универсальный Bluetooth

для LB вставки «жалюзи» арт.: 1730 JE и 1731 JE

для LB вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Использование по назначению

- Управление жалюзи, рольставнями, маркизами, освещением или вентиляторами, ручное и с таймером
- Управление и программирование с помощью мобильного устройства (смартфона или планшета) через Bluetooth
- Работа со вставками включения, диммирования, жалюзи, а так же с 3-х проводными вставками из системы LB

Характеристики

Функции непосредственно на накладке

- Управление жалюзи/рольставнями и освещением
- Активация/деактивация функции блокировки
- Активация/деактивация автоматического режима
- Время работы и позиция жалюзи/рольставен для вентиляции может быть сохранена с помощью вставки управления жалюзи
- Значение яркости при включении или включение с последним значением яркости сохраняются в памяти
- Ночной режим

Функции через приложение (Clever Config App)

- Управление жалюзи/рольставнями и освещением с квитированием состояния
- Индикация текущего положения жалюзи, положения регулировки яркости или состояния переключения
- Программирование до 40 индивидуальных значений времени переключения
- В любое время переключения можно выполнить сохранение данных о положении жалюзи и его планок или значений переключения и степени затемнения
- Возможно копирование значений времени переключения на другие устройства
- Переключение времени восхода и захода солнца (астрометрическая функция)
- Астрономическое время зависит от положения объекта
- Возможна настройка смещения астрономического времени для каждого времени переключения
- Автоматический переход на летнее/зимнее время с возможностью отключения
- Случайная функция
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном
- Возможен запрос кода для защиты программ выдержек времени и конфигурации
- Сохранение данных о положении при вентиляции, времени работы жалюзи, времени реверсирования ламелей и продолжительности их реверсирования при смене направления
- Возможно переключение в инверсный режим для вставок жалюзи
- Возможна настройка максимальной и минимальной яркости для вставки регулятора яркости
- С помощью дополнительного датчика яркости возможна реализация функций защиты от солнечного света и затемнения

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Диапазон рабочих температур: | -5 ... +45 °C |
| Температура хранения/транспортировки: | -20 ... +70 °C |
| Точность хода в месяц: | ± 10 с |
| При любом соединении с приложением время обновляется. | |
| Резерв питания: | около 4 ч |
| Радиочастота: | 2,402 ... 2,480 ГГц |
| Мощность передачи: | макс. 2,5 мВт (класс 2) |
| Дальность передачи: | тип. 10 м |

Металлическое исполнение

Цвет:
имитация золота

металл:
metal, gold-coloured PVD-coated

