

Технический паспорт продукта

Электронный потенциометр, функция включения



Ссылочный номер

240-10

Электронный потенциометр

для регуляции люминесцентных ламп и/или электронных трансформаторов с 1 – 10 В управляющего напряжения

Коммутационная способность:
230 В ~ 50/60 Гц, макс. 6 А для резистивной нагрузки

Использование по назначению

- Включение и настройка яркости для ламп с устройствами управления с интерфейсом 1–10 В
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Потенциометр с функцией включения для переключения с резистивной на индуктивную нагрузку
- Потенциометр с кнопочной функцией только в сочетании с импульсным реле
- Установка минимальной яркости
- Для потенциометров с кнопочной функцией возможно переключение через спутниковые устройства
- Защита интерфейса 1-10 В в случае неправильного подключения с помощью встроенного слаботочного предохранителя

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1540 ..
 серия CD: арт.: CD 1540 ..
 серия SL: арт.: SL 1540 ..
 серия LS: арт.: LS 1940 .., .. 1940 ..

Технические характеристики

Управляющее напряжение:	0,7 ... 12 V
Управляющий ток:	макс. 50 mA
Тип предохранителя:	F 0,5 A H 250 V
Подключение:	винтовой зажим
Винтовые зажимы для:	2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ²
Управляющий кабель:	Тип, сечение и прокладка для линий 250 В (управляющее напряжение с основной изоляцией). Провода управления и нагрузки могут быть в общем кабеле, например, NYM J 5 x 1,5 мм ² .



Исполнение:

Функция включения