

Технический паспорт продукта

Электронный потенциометр, кнопочная функция



Ссылочный номер

240-31

Электронный потенциометр

для регулировки люминесцентных ламп и/или электронных трансформаторов с 1 – 10 В управляющего напряжения

Коммутационная способность:

230 В ~ 50/60 Гц, макс. 2 А для резистивной нагрузки

Возможно управление с импульсного реле в схеме включения с 2 разных мест или в схеме перекрёстного включения.

Использование по назначению

- Включение и настройка яркости для ламп с устройствами управления с интерфейсом 1–10 В
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1

Характеристики

- Потенциометр с функцией включения для переключения с резистивной на индуктивную нагрузку
- Потенциометр с кнопочной функцией только в сочетании с импульсным реле
- Установка минимальной яркости
- Для потенциометров с кнопочной функцией возможно переключение через спутниковые устройства
- Защита интерфейса 1-10 В в случае неправильного подключения с помощью встроенного слаботочного предохранителя

Крышки:

серия AS / A: арт.: A 1540 ..

серия CD: арт.: CD 1540 ..

серия SL: арт.: SL 1540 ..

серия LS: арт.: LS 1940 .., .. 1940 ..

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Управляющее напряжение: | 0,7 ... 12 V |
| Управляющий ток: | макс. 50 mA |
| Тип предохранителя: | F 0,5 A H 250 B |
| Подключение: | винтовой зажим |
| Винтовые зажимы для: | 2 x 2,5 мм ² или 1 x 4 мм ² |
| Управляющий кабель: | Тип, сечение и прокладка для линий 250 В (управляющее напряжение с основной изоляцией). Провода управления и нагрузки могут быть в общем кабеле, например, NYM J 5 x 1,5 мм ² . |



Исполнение:

Кнопочная функция