

Технический паспорт продукта

Клавиша короткого хода «универсальная»



Ссылочный номер

LS 1561.07 U LG

Клавиша короткого хода «универсальная»

для вставок арт.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

Функция

Можно выбрать четыре различных режима работы (таймер, сумеречный выключатель, имитация присутствия, случайное включение).

Потенциометр используется для установки времени и порога освещённости.

Универсальная клавиша применяется в комбинации с коммутирующими или диммирующими вставками (кроме 2-канальной релейной вставки).

В инсталляции с датчиком присутствия или датчиком движения освещение может также включаться в зависимости от движения.

Универсальная клавиша измеряет окружающую освещённость с помощью датчика освещённости. Этот датчик находится за окошком вместе со светодиодом состояния статуса в центре клавиши.

1. Длительное нажатие верхней половины: диммирование от мин. до макс.
2. Короткое нажатие верхней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
3. Длительное нажатие нижней половины во включённом состоянии: диммирование от максимального до минимального значения
4. Длительное нажатие нижней половины в выключенном состоянии: включение на минимальную яркость
5. Длительное нажатие нижней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
6. Нажатие всей клавиши минимум 3 сек.: сохранение текущей яркости

Блестящий duroplast (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:

светло-серый

металл:

дурупласт

Возможна профессиональная цветная печать