


Технический паспорт продукта

Смарт радио DAB+, моно



Ссылочный номер

DAB LS1 SW

Смарт радио DAB+, моно

including power supply
с одним динамиком

Использование по назначению

- Прием DAB в частотном диапазоне 174 МГц ... 240 МГц
- Прием УКВ в частотном диапазоне 87,5 МГц ... 108 МГц
- Установка в монтажной коробке согласно EN 60670-1 (глубокие коробки)

Характеристики

- Цифровое радио с дисплеем и сенсорными кнопками
- Фронтальная панель из настоящего стекла
- Стереоприём
- Соединительные клеммы для двух динамиков
- Переключение стерео/моно
- Простое управление
- Встроенная антенна для DAB+ и FM
- Хороший прием сигнала
- Автоматический поиск станций
- Запоминание 8 избранных DAB+ и 8 избранных FM (остаются сохранены после отключения питания)
- Включение последней выбранной станции
- Включение на последней настроенной громкости
- Включение с последним режимом работы (DAB+ и FM)
- Демонстрация информации радиостанции, времени и настроек
- Актуализация времени через RDS и DAB+
- Регулируемая яркость дисплея
- Ночной режим
- Функция будильника
- Спящий режим
- Включение и выключение через спутники
- Линейный выход выход (AUX) для подключения внешних усилителей
- Опциональная внешняя кабельная антенна арт.: RAD-ANT

Возможность расширения спутниковыми устройствами

Через спутниковые устройства радио может включаться совместно с освещением.

Принадлежности:

модуль динамика арт.: LSM .. 4 ..

внешняя кабельная антенна арт.: RAD-ANT

Запчасть:

Блок питания, арт.: NT-AUDIO

Дисплей, арт.: DAB LS-DISP WW, DAB LS-DISP SW

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 230 В ~

Частота сети: 50/60 Гц

| | |
|--|---|
| Подключение: | винтовой зажим |
| Винтовые зажимы для: | 1 x 2,5 мм ² или 1 x 1,5 мм ² |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | < 1 Вт |
| Мощность, потребляемая в работе: | < 4 Вт |
| Диапазон температур: | 0 ... +50 °C |
| Атмосферная влажность: | 15 ... 90 % (без конденсата) |
| Частотный диапазон DAB: | 174 ... 240 МГц |
| Частотный диапазон УКВ: | 87,5 ... 108 МГц |
| Соединительный провод отдельного динамика: | динамик - двухжильный провод H03VN-H, 2 x 0,75 мм альтернатива: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 мм |
| Длина соединительного провода: | макс. 5 м |
| с чёрным дисплеем | |
| Цвет: | динамик чёрный |