

# Технический паспорт продукта

## eNet кнопочный радиоисполнитель в корпусе SCHUKO



### Ссылочный номер

FM AS 10 ZS

eNet кнопочный радиоисполнитель в корпусе SCHUKO

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0  
including repeater function

### Использование по назначению

- Включение освещения
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Эксплуатация в SCHUKO® розетках во внутренних помещениях

### Характеристики

- Сообщение о состоянии устройства обратно на радио-передатчик
- Возможны сцены
- Выход клавишей Prog
- Светодиодная индикация текущего состояния

### На eNet-сервере настраивается:

- Функция клавиши
- Функция мигания
- Быстродействие
- Задержка включения/выключения
- Режим замыкающего/размыкающего контакта
- Предварительное оповещение о выключении
- Минимальное время повторения переключений
- Запрет эксплуатации
- Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ

### Дополнительные функции eNet-сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Функция ретранслятора
- Подсчёт ошибок

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50/60 Гц
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +35 °C
Коммутационный ток при 35 °C	
Омический:	16 А (AC1)
Люминесцентные лампы:	4 AX
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	0,5 Вт
Присоединяемая мощность при 35 °C	
Лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2000 Вт

Электронные трансформаторы:	1500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
ВВ светодиодные лампы:	тип. 500 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 500 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	920 ВА
Емкостная нагрузка:	690 ВА (560 мкФ)
Размеры (Ш x В x Г):	57 x 127 x 78 мм
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2

