

Технический паспорт продукта

eNet радиоприемная клавиша управления жалюзи



Ссылочный номер

FM AL 5232 D

eNet радиоприемная клавиша управления жалюзи

для вставок арт.: 230 ME, 232 ME и 224 ME

Новая функция системы: полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0

Использование по назначению

- Ручное и радиоуправление жалюзи, рольставнями, маркизами
- Работа с совместимыми радиопередатчиками
- Монтаж на вставку жалюзи

Характеристики

- Позиционирование жалюзи при вызове сцены
- Положение для защиты от солнца и сумерек
- Сообщение о состоянии устройства обратно на радио-передатчик
- Сохранение времени задержки жалюзи
- Светодиодная индикация текущего состояния

На eNet-сервере настраивается:

- Время реверсирования ламелей
- Время реверсирования при смене направления
- Возможна инверсия выходов подключения мотора
- Запрет эксплуатации
- Деактивация анализа спутников
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги

Дополнительные функции eNet-сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

Управление

Управление - непосредственно с устройства или с подключенных спутников.

Привести в движение жалюзи

- Нажимать клавишу (сверху или снизу) дольше 1 секунды.
- Жалюзи движется в желаемом направлении до конечного положения или останавливается при новом нажатии.
LED-отображение статуса светится до тех пор, пока происходит управление.

Перемещение ламелей

- Нажимать клавишу (сверху или снизу) меньше 1 секунды.

Движущиеся жалюзи будут остановлены, а находящиеся в покое жалюзи - управляемы.

Металлическое исполнение

Цвет:
dark (лакиров. алюминий)

металл:
aluminium lacquered