

# Технический паспорт продукта

## Клавиша короткого хода «универсальная»



### Ссылочный номер

LS 1561.07 U WW

### Клавиша короткого хода «универсальная»

для вставок арт.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE

Поставка гарантируется до конца 2019 года.

### Функция

Можно выбрать четыре различных режима работы (таймер, сумеречный выключатель, имитация присутствия, случайное включение).

Потенциометр используется для установки времени и порога освещённости.

Универсальная клавиша применяется в комбинации с коммутирующими или диммирующими вставками (кроме 2-канальной релейной вставки).

В инсталляции с датчиком присутствия или датчиком движения освещение может также включаться в зависимости от движения.

Универсальная клавиша измеряет окружающую освещённость с помощью датчика освещённости. Этот датчик находится за окошком вместе со светодиодом состояния статуса в центре клавиши.

1. Длительное нажатие верхней половины: диммирование от мин. до макс.
2. Короткое нажатие верхней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
3. Длительное нажатие нижней половины во включённом состоянии: диммирование от максимального до минимального значения
4. Длительное нажатие нижней половины в выключенном состоянии: включение на минимальную яркость
5. Длительное нажатие нижней половины: ВКЛ / ВЫКЛ
6. Нажатие всей клавиши минимум 3 сек.: сохранение текущей яркости

Блестящий duroplast (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:

белый

металл:

дуропласт

Возможна профессиональная цветная печать