

# Технический паспорт продукта

## Радио USB-порт



### Ссылочный номер

USB 2130 RF

### Радио USB-порт

#### Использование по назначению

- Интерфейс персонального компьютера для назначения адресов, программирования и диагностики приборов KNX RF
- USB флэш накопитель для подключения к персональному компьютеру с операционной системой Windows

#### Характеристики

- Ввод в эксплуатацию, программирование, визуализация и диагностика приборов KNX RF
- Автоматическая настройка обмена данных для персонального компьютера через профиль HID

#### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	5 В DC
USB исполнение:	2.0
Подключение USB:	тип А
Диапазон рабочих температур:	-10 ... +70 °C
Относительная влажность:	макс. 80 % (без конденсата)
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м